



Płyta indukcyjna Smart FSM 654 I BK w wykończeniu z czarnego szkła z czterema polami. Posiada sterowanie sensoryczne Touch Control z czerwonym podświetlaniem. Model ma 9 poziomów mocy i 4 funkcje specjalne (1 na pole): roztopianie, utrzymywanie w ciepłe, gotowanie i wrzenie, a także programowany czas działania i funkcję Booster dla wszystkich pól. Wyposażona jest również w blokadę przed dziećmi i wskaźnik ciepła resztkowego. Możliwy jest montaż na równi z blatem.

Informacje o produkcie

Rodzaj	Indukcyjna
Technologia	Indukcyjna
Nazwa koloru Franke	Czarny
Wykończenie	Szkło
Regulacja mocy maksymalnej	Tak

Wymiary

Wymiary płyty w cm	60X50
Szerokość całkowita	650.0
Głębokość wycięcia	490.0
Szerokość wycięcia	560.0
Głębokość opakowania	600.0
Szerokość opakowania	855.0

Dane techniczne

Moc nominalna (max Booster)	3000.0
Łączna moc [kW]	7.2
Napięcie [V]	230-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60

Cechy produktu

Instalacja	Wbudowana i na równi z blatem
Opcja łączenia pól (Bridge)	Nie
Pole flexi	Nie
Blokada przed dziećmi	Tak
Asystent CookAssist	Gotowanie wody
Asystent CookAssist	Utrzymywanie ciepła
Asystent CookAssist	Roztopianie
Asystent CookAssist	Gotowanie na wolnym ogniu

Kształt ramki	Bezramkowa
Wymiary szkła (mm)	650x510
Połączenie płyty z okapem	Nie
Długość przewodu zasilającego	1200.0
Regulacja mocy maksymalnej(kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
Kolor wyświetlacza	Czerwony
Supply Cord	Tak
Moc Booster pola przód lewa(W)	1600
Średnica pola przód lewa (mm)	145
Moc pola przód lewa (W)	1200
Moc Booster - przód prawa (W)	2100
Średnica pola przód prawa (mm)	180
Moc pola przód prawa (W)	1800
Moc Booster pola tył lewa (W)	3000
Średnica pola tył lewa (mm)	210
Moc pola tył lewa (W)	2100
Moc Booster pola tył prawa (W)	1600
Średnica pola tył prawa (mm)	145
Moc pola tył prawa (W)	1200
Dane identyfikacyjne	
Marka	Franke
Rodzina produktów	Smart
Linia	Smart
Cechy i funkcje produktu	
Sterowanie	Dotykowe
Liczba pól grzewczych	4
Typ pola (przednie lewe)	Zaokrąglone
Typ pola (tylne lewe)	Zaokrąglone
Typ pola (tylne prawe)	Zaokrąglone
Typ pola (przednie prawe)	Zaokrąglone
Sterowanie	Direct touch - 1 centr. +/-
Minutnik	Tak
Pole podwójne	Nie
Pole owalne	Nie
Pole flexipro	Nie
Liczba poziomów mocy	9 + booster
Liczba boosterów	4