



Індукційна варильна поверхня Maris з 2 круглими та двома прямокутними Flexi зонами з можливістю об'єднувати дві сусідні зони завдяки функції Bridge. Має електронне сенсорне керування Slider, дисплеї червоного кольору, таймер, автоматичні програми підтримка тепла, тушкування, плавлення та кип'ятіння, і функцію Power Limitation - обмеження споживаної потужності до 2.5, 4.0, 6.0 або 7.2 кВт

Інформація про продукт

Тип	Електрична
Технологія	Індукційна склокераміка
Колір	Чорний
Тип покриття	Скло
Обмеження потужності	Так

Розміри

Комерційні розміри	75x50
Загальна ширина	770.0
Глибина вирізу	490.0
Ширина вирізу	750.0
Глибина упаковки	600.0
Ширина упаковки	855.0

Енергетичні дані

Макс. потужність бустера (Вт)	3000.0
Загальна потужність (кВт)	7.2
Напруга	220-240 В
Частота (Гц)	50-60 Гц

Специфікації продукту

Тип монтажу варильної поверхні	Стандартний і врівень
Зона bridge (міст)	Ні
Flexi зона	Так
Блокування панелі управління	Так
Помічник кухаря	Кипіння
Помічник кухаря	Підтримка страви гарячою
Помічник кухаря	Плавлення
Помічник кухаря	Тушкування

Форма рамки	Без рамки
Розмір скла	770x510
Управління витяжкою	Ні
Довжина шнура живлення	1200.0
Керування потужністю (кВт)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
Колір цифр	Червоний
Supply Cord	Так
Booster пер.лів. (Вт)	2200
Діаметр пер.лів. (мм)	200/170
Потужність пер.лів. (Вт)	1750
Booster пер.прав. (Вт)	1600
Діаметр пер.прав. (мм)	145
Потужність пер.прав. (Вт)	1200
Booster зад.лів. (Вт)	2200
Діаметр зад.лів. (мм)	200/170
Потужність зад.лів. (Вт)	1750
Booster зад.прав. (Вт)	3000
Діаметр зад.прав. (мм)	210
Потужність зад.прав. (Вт)	2100
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	MARIS
Особливості	
Тип інтерфейсу користувача	Сенсорне управління
Кількість зон нагріву	4
Тип зони передня ліва	Квадратна
Тип зони задня ліва	Квадратна
Тип зони задня права	Округла
Тип зони спереду справа	Округла
Інтерфейс користувача	Сенсорні кнопки та повзунки
Кількість повзунків	4
Таймер	Так
Подвійна зона	Ні
Овальна зона	Ні
Зона flexpro	Ні
Рівні потужності	18 + booster
Кількість бустерів	4